

Описание товара ИБП СИПБЗКА.9-11/СУХ

онлайн двойного преобразования с встроенными

сухими контактами



Описание

- Онлайн ИБП СИПБЗКА.9-11/СУХ двойного преобразования полной мощностью 3000 ВА с встроенными сухими контактами.
- Выходной коэффициент мощности 0,9.
- Возможность установки в стойку или на пол, высота в стойке 3U.
- Подключение дополнительных аккумуляторов для увеличения времени автономной работы.
- Внутренний слот для установки SNMP-карты. Подключение Выходной коэффициент мощности 0.9 обеспечивает высокую плотность мощности Большое количество выходных розеток, для моделей 3000 ВА дополнительная розетка большой мощности Синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы и нулевое время переключения на аккумуляторы Увеличение времени автономной работы подключением внешних батарейных блоков Автоматическое включение оборудования при восстановлении электросети Холодный старт включение ИБП при отсутствии электропитания Управление группами розеток, приоритетное электропитание ответственного оборудования Доступны модели с повышенным током заряда для подключения аккумуляторных блоков большой емкости Управление Информативный ЖК-дисплей с дополнительной светодиодной индикацией Встроенные интерфейсы управления USB, RS-232 и "сухие" контакты Внутренний слот для карт SNMP, Modbus Настраиваемый порт аварийного отключения (ЕРО) Установка и эксплуатация Универсальная установка в 19 стойку или на пол Режим высокой эффективности для экономии электроэнергии (ЕСО режим) Интеллектуальный заряд аккумуляторов для продления их срока службы Автоматическое самотестирование для увеличения надежности системы Горячая замена аккумуляторов

Характеристики

Количество фаз	Одна
Габариты, мм	440x520x131
Класс защиты	IP20
Время автономной работы	(50% и 100% нагрузка) 11 / 4 минуты
КПД не менее, %	КПД в режиме работы от электросети
Масса, кг	26.5
Мощность, ВА	3000
Мощность, кВт	2.7
Относительная влажность, %	0 ~ 95 %
Разъёмы	Тип входного соединения
Гарантия	24 месяца
Уровень шума, dB	менее 55дБ
Напряжение цепи постоянного тока, В	72
Входная частота, Гц	45 ~ 55 Гц (50Гц) или 55 ~ 65 Гц (60Гц)
Форма выходного сигнала	онлайн ИБП с чистой синусоидой на выходе
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	110 ~ 290
Ток заряда, А	1 ампер
Процент отклонения выходного напряжения, %	± 2 %
Выходная частота, Гц	(режим работы от АКБ) 50 или 60 Гц ±0.2 Гц
Рабочий диапазон выходного напряжения, В	220 В (опционально 208, 230, 240 В)
Дисплей	Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация
Тип ИБП	On-line
Байпас	Есть
Способ размещения	Стоечный / Напольный
Системы защиты	Защита батарей
Тип подключаемых аккумуляторов	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки
Байпас	Есть

Количество фаз

1

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.