

# Описание товара ИБП HiDEN YDC3315S



## Описание

- Трёхфазный ИБП для широкого круга задач с батареями в корпусе ИБП.
- Оптимальное решение при жестких требованиях к занимаемым габаритам. Двойное преобразование (онлайн топология) Полная совместимость с ДГУ Синусоидальный выходной сигнал Интеллектуальное управление батареями Возможность параллельной работы с резервом Удаленный мониторинг и администрирование N+X или наращиванием мощности ИБП через SNMP Сервисный байпас Экономия пространства за счет конструкции Цветной ЖК-дисплей с функцией настройки ИБП с батареями в одном корпусе Регистрация данных в журнал событий Эргономичный корпус:
- 828x250x868 мм YDC3300 S это новое поколение онлайн ИБП с двойным преобразованием и полностью цифровым управлением, обеспечивающие надежную и непрерывную защиту ответственного оборудования от всех типов нарушений электроснабжения. Универсальный ИБП позволяет применять его для широкого круга задач, от малых серверных систем до мощных промышленных установок и объектов. Возможность параллельной работы с резервированием (N+X) или наращиванием мощности вместе с опциями для удаленного управления и мониторинга позволяют удовлетворять запросы заказчиков любого уровня.

## Характеристики

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Количество фаз             | Три                    |
| Габариты, мм               | 250x868x828            |
| КПД не менее, %            | Двойное преобразование |
| Масса, кг                  | 170                    |
| Мощность, ВА               | 15000                  |
| Мощность, кВт              | 13.5                   |
| Относительная влажность, % | 0 – 95 без конденсации |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разъёмы                                    | Клемная колодка                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Перегрузочная способность                  | 105% - 125% – переключение на байпас через 3 минуты От сети 125% - 150% – переключение на байпас через 30 секунд Более 150% – переключение на байпас через 100 мс. От АКБ ≤ Нагрузка ≤110% – 10 мин, ≤125% – 1 мин, ≤150% – 5 с, ≥150% немедленное отключение ИБП. На байпасе Автомат защиты 32 А |
| Напряжение цепи постоянного тока, В        | Стандарт 192, Настраивается 216/240                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Входная частота, Гц                        | 45-55 Гц при 50 Гц /54-66 Гц при 60 Гц (автоматически)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Форма выходного сигнала                    | Синусоида                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | 208-478                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ток заряда, А                              | 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Процент отклонения выходного напряжения, % | ± 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Выходная частота, Гц                       | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% от номинальной частоты (настраивается)<br>От АКБ                                                                                                                                                                                                                         |
| Выходное напряжение, В                     | 380/400/415                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тип ИБП                                    | On-line                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Способ размещения                          | Напольный                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Системы защиты                             | Короткое замыкание                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тип подключаемых аккумуляторов             | Необслуживаемые, герметизированные, изготовленные по технологии AGM, специальные для ИБП                                                                                                                                                                                                          |
| Байпас                                     | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Количество фаз                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.