

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: ИБП HiDEN YDC3315H

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-hidden-ydc3315h>



Описание

- Трёхфазный ИБП для широкого круга задач с подключением внешних АКБ.
- Оптимальное решение для длительной автономной работы нагрузки. Двойное преобразование (онлайн топология) Полная совместимость с ДГУ Синусоидальный выходной сигнал Интеллектуальное управление батареями Возможность параллельной работы с резервом Удаленный мониторинг и администрирование N+X или наращиванием мощности ИБП через SNMP Сервисный байпас Экономия пространства за счет конструкции Цветной ЖК-дисплей с функцией настройки ИБП с батареями в одном корпусе Регистрация данных в журнал событий Эргономичный корпус:
- 828x250x868 мм YDC3300 H это новое поколение онлайн ИБП с двойным преобразованием и полностью цифровым управлением, обеспечивающие надежную и непрерывную защиту ответственного оборудования от всех типов нарушений электроснабжения. Универсальный ИБП с масштабируемым временем автономной работы позволяет применять его для широкого круга задач, от малых серверных систем до мощных промышленных установок и объектов. Возможность параллельной работы с резервированием (N+X) или наращиванием мощности вместе с опциями для удаленного управления и мониторинга позволяют удовлетворять запросы заказчиков любого уровня.

Характеристики

Количество фаз	Три
Габариты, мм	250x868x828
Масса, кг	63
Мощность, ВА	15000
Мощность, кВт	13.5
Относительная влажность, %	0 – 95 без конденсации
Разъёмы	Клемная колодка
Перегрузочная способность	От сети Нагрузка $\leq 110\%$ – 60 мин, $\leq 125\%$ – 10 мин, $\leq 150\%$ – 1 мин, $\geq 150\%$ немедленный переход на байпас. На байпасе Автомат защиты 32 А
Напряжение цепи постоянного тока, В	96/ ± 108 / ± 120 (настраивается)
Входная частота, Гц	45-55 Гц при 50 Гц /54-66 Гц при 60 Гц (автоматически)
Форма выходного сигнала	Синусоида
Диапазон входных напряжений(предельный), В	304-478
Ток заряда, А	10 (настраивается)
Процент отклонения выходного напряжения, %	$\pm 1\%$ $\pm 1\%, \pm 2\%, \pm 4\%, \pm 5\%, \pm 10\%$ от номинальной частоты
Выходная частота, Гц	(настраивается) От АКБ
Выходное напряжение, В	380/400/415
Тип ИБП	On-line
Способ размещения	Напольный
Системы защиты	Короткое замыкание Необслуживаемые,
Тип подключаемых аккумуляторов	герметизированные, изготовленные по технологии AGM, специальные для ИБП
Байпас	Есть
Количество фаз	3

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.